

ENLACES Y DESENLACES

© deliciasUPM 2021

¿Qué mandatos de esta secuencia fallarían?

```
echo hola > F
ln -s F S1
ln F E
ln -s E S2
mv F F2
cat E; cat S1; cat S2
mkdir D1 D2
echo hola > D1/F
ln D1/F D2/E
ln -s D1/F D2/S1
ln -s ./D1/F D2/S2
ln -s ${PWD}/D1/F D2/S3
cat D2/E; cat D2/S1; cat D2/S2; cat D2/S3
ln D2 DE
ln -s D2 DS
mkdir DM
sudo mount -t tmpfs none DM
echo hola > DM/F
ln -s ${PWD}/DM/F D1/S
ln ${PWD}/DM/F D1/E
sudo umount DM
rm -fr F2 E S1 S2 D1 D2 DE DS DM
```



ENLACES Y DESENLACES

© deliciasUPM 2021

¿Qué mandatos de esta secuencia fallarían?

```
echo hola > F
ln -s F S1
ln F E
ln -s E S2
mv F F2
cat E; cat S4; cat S2
mkdir D1 D2
echo hola > D1/F
ln D1/F D2/E
ln -s D1/F D2/S1
ln -s ..../D1/F D2/S2
ln -s $PWD/D1/F D2/S3
cat D2/E; cat D2/S4; cat D2/S2; cat D2/S3
ln-D2-DE
ln -s D2 DS
mkdir DM
sudo mount -t tmpfs none DM
echo hola > DM/F
ln -s $PWD/DM/F D1/S
ln-$PWD/DM/F-D1/E
sudo umount DM
rm -fr F2 E S1 S2 D1 D2 DE DS DM
```



ENLACES Y DESENLACES (VERSIÓN WINDOWS)

© delší UPM 2021

¿Qué mandatos de esta secuencia fallarían?

```
echo hola > F
mklink S1 F
mklink /H E F
mklink S2 E
rename F F2
type E
type S1
type S2
mkdir D1 D2
echo hola > D1\F
mklink /H D2\E D1\F
mklink D2\S1 D1\F
mklink D2\S2 ..\D1\F
type D2\E
type D2\S1
type D2\S2
mklink /H DE D2
mklink /D DS D2
del /Q F2 E S1 S2
rmdir /S /Q D1 D2 DS
```



ENLACES Y DESENLACES (VERSIÓN WINDOWS)

© delší UPM 2021

¿Qué mandatos de esta secuencia fallarían?

```
echo hola > F
mklink S1 F
mklink /H E F
mklink S2 E
rename F F2
type E
type S1
type S2
mkdir D1 D2
echo hola > D1\F
mklink /H D2\E D1\F
mklink D2\S1 D1\F
mklink D2\S2 ..\D1\F
type D2\E
type D2\S1
type D2\S2
mklink /H D2
mklink /D DS D2
del /Q F2 E S1 S2
rmdir /S /Q D1 D2 DS
```

